

**KUSOVNÍK**  
**SEZNAM PŘÍLOH**

- 1. Rozvaděč RA1**
- 2. Vybavení přechodových skříněk**

**1. Rozvaděč RA1**

**Provedení** Plastová nástěnná skříň  
**Typ** dle dodavatele  
**Rozměry** 1056x852x350mm (VxŠxH)  
**Krytí** IP66/20  
**Napěťová soustava** 3NPE AC 50Hz 400/230V/TN-S  
1 NPE 50Hz 230V/TN-S  
2PE 24VDC/SELV

**Prívod - shora**

**Vývody - nahoru**

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	TYP	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
1.1	+RA1	Dle dodavatele	Vyvazovací žlaby	Dle dodavatele	1 kpl
1.2	+RA1	Dle dodavatele	Vodiče vnitřního vydrátování	Dle dodavatele	1 kpl
1.3	+RA1	Dle dodavatele	Potenciálové můstky	Dle dodavatele	1 kpl
1.4	+RA1	Dle dodavatele	Fázové přípojnice IP20	Dle dodavatele	1 kpl
1.5	+RA1	Dle dodavatele	Gravírované štítky na dveře	Dle dodavatele	1 kpl
1.6	+RA1	Dle dodavatele	Trvalé označení přístrojového vybavení a potenciálů	Dle dodavatele	1 kpl
1.7	+RA1	Dle dodavatele	Označení svorek, 10 x 6 mm	Dle dodavatele	1 kpl
1.8	+RA1	Dle dodavatele	Kabelové vývodky, průchodky, záslepky	Dle dodavatele	1 kpl
1.9	+RA1	Dle dodavatele	Kabelové štítky	Dle dodavatele	1 kpl
1.10	+RA1	Dle dodavatele	Držák dokumentace	Dle dodavatele	1 kpl
1.11	=R+T-SB2	SE.XALK178E	Žlutá skříňka - 1 červené hříbové tlačítko nouzového zastavení Ø40 uvolnění otočením 1Z+1V	SE	1
1.12	=00+T-HL1.1	SE.XB5AVM4	Červená signálka, Ø22, LED 230V	SE	1
1.13	=R+RA1-FA2	OEZ.LTN-10B-1	Jistič In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.14	=R+RA1-FA3	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.15	=R+RA1-FA4	OEZ.LTN-16B-3	Jistič In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.16	=R+RA1-FA5	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.17	=R+RA1-FA5.1	OEZ.LTN-4B-2	Jistič In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.18	=R+RA1-FA6	OEZ.LTN-16B-1	Jistič In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.19	=R+RA1-FA7	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.20	=R+RA1-FA1	OEZ.LTN-20B-3	Jistič In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.21	=R+RA1-FA1	OEZ.SV-LT-X400	Napěťová spoušť AC 110-415V/DC 110V	OEZ	1
1.22	=R+RA1-FAI1	OEZ.OLI-16B-1N-030A	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16A, char. B, I <sub>dn</sub> 30mA, 1+N-pól, Icn 10kA, typ A	OEZ	1
1.23	=R+RA1-FAI2	OEZ.OLI-16B-1N-030A	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16A, char. B, I <sub>dn</sub> 30mA, 1+N-pól, Icn 10kA, typ A	OEZ	1

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	TYP	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
1.24	=R+RA1-FAI3	OEZ.OLI-10B-1N-030A	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10A, char. B, I <sub>dn</sub> 30mA, 1+N-pól, I <sub>cn</sub> 10kA, typ A	OEZ	1
1.25	=R+RA1-XC03	OEZ.ZSE-06	Soklová zásuvka In 16 A, U <sub>e</sub> AC 230V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	OEZ	1
1.26	=R+RA1-XC04	PKN51B	Pratika průmyslová zásuvka-modrá-2P+E-10/16 A-250 V-francouzská-IP54-zapuštěná montáž	SE	1
1.27	=R+RA1-XC05	PKN51B	Pratika průmyslová zásuvka-modrá-2P+E-10/16 A-250 V-francouzská-IP54-zapuštěná montáž	SE	1
1.28	=R+RA1-FV1	SALT.FLP-B+C MAXI V/4	Svodič bleskových proudů, kombinovaný, T1+T2	SALT	1
1.29	=R+RA1-HL1	SE.ZB5AV013	Harmony XB5, Bí, signální hlavice Ø22mm pro integrovanou LED	SE	1
1.30	=R+RA1-HL1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1
1.31	=R+RA1-HL1	SE.ZBVM1	Harmony XB4, Bí, objímka pro hlavici Ø22 mm, integrovaná LED 230 šroubové svorky	SE	1
1.32	=R+RA1-HL2	SE.ZB5AV013	Harmony XB5, Bí, signální hlavice Ø22mm pro integrovanou LED	SE	1
1.33	=R+RA1-HL2	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1
1.34	=R+RA1-HL2	SE.ZBVM1	Harmony XB4, Bí, objímka pro hlavici Ø22 mm, integrovaná LED 230 šroubové svorky	SE	1
1.35	=R+RA1-KM1	SE.LC1D09P7	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	SE	1
1.36	=R+RA1-KU1	HRN-55	Hlídací napěťové relé	ELKO	1
1.37	=R+RA1-QM1	VCF2	TeSys Vario - odpínač VCF-3P - 690 V 40 A - uzamykatelná červená rukojeť	SE	1
1.38	=R+RA1-SA1	SE.ZB5AD3	Harmony XB5, ovl. hlavice otočná, ČE, Ø22 mm, 3-pozice pevné	SE	1
1.39	=R+RA1-SA1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1
1.40	=R+RA1-SA1	SE.ZBE101	Kontakt 1xNO	SE	2
1.41	=R+RA1-SB1	SE.XB5AS8445	Red Ø40 Nouzové zastavení, vypnutí ± 22 trigger aretací otočení uvolňovací 1NC + 1NO	SE	1
1.42	=R+RA1-SB1	SE.ZBZ1605	Ochranný kryt pre Ø 40 hríbovú hlavicu a jednotky Ø 22 mm – žltý	SE	1
1.43	=R+RA1-SB1	SE.ZBY8T30	Harmony XB4, kruhový štítek 60 mm - NOUZOVÉ ZASTAVENÍ	SE	1
1.44	=R+RA1-X1	WEI.2490360000	Průchozí svorka řadová, 10 mm <sup>2</sup> , 1000 V, 57 A, push-in, béžová	WEI	3
1.45	=R+RA1-X1	WEI.2490370000	Průchozí svorka řadová, 10 mm <sup>2</sup> , 1000 V, 57 A, push-in, modrá	WEI	1
1.46	=R+RA1-X1	WEI.2490440000	Průchozí svorka řadová PE, 10 mm <sup>2</sup> , 1000 V, push-in, žluto-zelená	WEI	1
1.47	=R+RA1-X1	WEI.2490380000	Bočnice pro řadovou svorku 10/16 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.48	=R+RA1-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.49	=R+RA1-X2	WEI.1521850000	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, push-in, béžová	WEI	2
1.50	=R+RA1-X2	WEI.1514400000	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.51	=R+RA1-X2	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.52	=R+RA1-X5	WEI.1521850000	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, push-in, béžová	WEI	4
1.53	=R+RA1-X5	WEI.1521680000	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, push-in, žluto-zelená	WEI	1
1.54	=R+RA1-X5	WEI.1514400000	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.55	=R+RA1-X5	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.56	=R+RA1-X4	WEI.1521850000	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, push-in, béžová	WEI	3

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	TYP	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
1.57	=R+RA1-X4	WEI.1521880000	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, push-in, modrá	WEI	3
1.58	=R+RA1-X4	WEI.1521680000	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, push-in, žluto-zelená	WEI	3
1.59	=R+RA1-X4	WEI.1514400000	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.60	=R+RA1-X4	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.61	=R+RA1-XC01	OEZ.ZS206	Soklová zásuvka na DIN lištu 230V/16A, přívod zespolu i seshora, připojení 1 ÷ 16 mm <sup>2</sup> , 2x (1 ÷ 4) mm <sup>2</sup>	OEZ	1
1.62	=R+RA1-XC02	OEZ.ZS206	Soklová zásuvka na DIN lištu 230V/16A, přívod zespolu i seshora, připojení 1 ÷ 16 mm <sup>2</sup> , 2x (1 ÷ 4) mm <sup>2</sup>	OEZ	1
1.63	=00+RA1-FA1	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.64	=00+RA1-FA2	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.65	=00+RA1-FA3	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.66	=00+RA1-FA4	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.67	=00+RA1-FA5	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.68	=00+RA1-FA6	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.69	=00+RA1-HL1	SE.XB5AVM4	Červená signálka, Ø22, LED 230V	SE	1
1.70	=00+RA1-KM2	OEZ.RSI-20-20-A230	Instalační stykač	OEZ	1
1.71	=00+RA1-KMH1	SE.LC1D18P7	Stykač, 3P, 18A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	SE	1
1.72	=00+RA1-SB1	SE.ZB5AA1	Harmony XB5, Bí, ovládací hlavice stiskací líčující Ø22, s návratem bez popisu	SE	1
1.73	=00+RA1-SB1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1
1.74	=00+RA1-SB1	SE.ZBE101	Kontakt 1xNO	SE	1
1.75	=00+RA1-X1	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	7
1.76	=00+RA1-X1	WEI.1552820000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, modrá	WEI	7
1.77	=00+RA1-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	3
1.78	=00+RA1-X1	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	3
1.79	=00+RA1-X1	WEI.1552680000	Průchozí svorka řadová PE, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, push-in, žluto-zelená	WEI	7
1.80	=00+RA1-X2	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	14
1.81	=00+RA1-X2	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.82	=00+RA1-X2	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.83	=01+RA1-FA1	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.84	=01+RA1-FA1	OEZ.PS-LT-1100	Pomocný spínač 1xNO, 1xNC	OEZ	1
1.85	=01+RA1-FA2	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.86	=01+RA1-HL1	SE.ZB5AV013	Harmony XB5, Bí, signální hlavice Ø22mm pro integrovanou LED	SE	1
1.87	=01+RA1-HL1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1
1.88	=01+RA1-HL1	SE.ZBVM1	Harmony XB4, Bí, objímka pro hlavici Ø22 mm, integrovaná LED 230 šroubové svorky	SE	1
1.89	=01+RA1-KA1	FIN.58.P4.8.230.0060	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	FIN	1
1.90	=01+RA1-KA2	FIN.58.P4.8.230.0060	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	FIN	1
1.91	=01+RA1-SA1	SE.ZB5AD3	Harmony XB5, ovl. hlavice otočná, ČE, Ø22 mm, 3-police pevné	SE	1
1.92	=01+RA1-SA1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	TYP	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
1.93	=01+RA1-SA1	SE.ZBE101	Kontakt 1xNO	SE	2
1.94	=01+RA1-X1	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	1
1.95	=01+RA1-X1	WEI.1552820000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, modrá	WEI	1
1.96	=01+RA1-X1	WEI.1552680000	Průchozí svorka řadová PE, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, push-in, žluto-zelená	WEI	1
1.97	=01+RA1-X1	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.98	=01+RA1-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.99	=01+RA1-X2	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	4
1.100	=01+RA1-X2	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.101	=01+RA1-X2	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.102	=02+RA1-FA1	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.103	=02+RA1-FA1	OEZ.PS-LT-1100	Pomocný spínač 1xNO, 1xNC	OEZ	1
1.104	=02+RA1-FA2	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.105	=02+RA1-HL1	SE.ZB5AV013	Harmony XB5, Bí, signální hlavice Ø22mm pro integrovanou LED	SE	1
1.106	=02+RA1-HL1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1
1.107	=02+RA1-HL1	SE.ZBVM1	Harmony XB4, Bí, objímka pro hlavici Ø22 mm, integrovaná LED 230 šroubové svorky	SE	1
1.108	=02+RA1-KA1	FIN.58.P4.8.230.0060	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	FIN	1
1.109	=02+RA1-KA2	FIN.58.P4.8.230.0060	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	FIN	1
1.110	=02+RA1-SA1	SE.ZB5AD3	Harmony XB5, ovl. hlavice otočná, ČE, Ø22 mm,3-pozice pevné	SE	1
1.111	=02+RA1-SA1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1
1.112	=02+RA1-SA1	SE.ZBE101	Kontakt 1xNO	SE	2
1.113	=02+RA1-X1	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	1
1.114	=02+RA1-X1	WEI.1552820000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, modrá	WEI	1
1.115	=02+RA1-X1	WEI.1552680000	Průchozí svorka řadová PE, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, push-in, žluto-zelená	WEI	1
1.116	=02+RA1-X1	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.117	=02+RA1-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.118	=02+RA1-X2	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	4
1.119	=02+RA1-X2	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.120	=02+RA1-X2	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.121	=03+RA1-FA1	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.122	=03+RA1-FA1	OEZ.PS-LT-1100	Pomocný spínač 1xNO, 1xNC	OEZ	1
1.123	=03+RA1-FA2	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.124	=03+RA1-HL1	SE.ZB5AV013	Harmony XB5, Bí, signální hlavice Ø22mm pro integrovanou LED	SE	1
1.125	=03+RA1-HL1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1
1.126	=03+RA1-HL1	SE.ZBVM1	Harmony XB4, Bí, objímka pro hlavici Ø22 mm, integrovaná LED 230 šroubové svorky	SE	1
1.127	=03+RA1-KA1	FIN.58.P4.8.230.0060	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	FIN	1
1.128	=03+RA1-KA2	FIN.58.P4.8.230.0060	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	FIN	1
1.129	=03+RA1-SA1	SE.ZB5AD3	Harmony XB5, ovl. hlavice otočná, ČE, Ø22 mm,3-pozice pevné	SE	1
1.130	=03+RA1-SA1	SE.ZB5AZ009	Spojovací díl	SE	1

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	TYP	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
1.131	=03+RA1-SA1	SE.ZBE101	Kontakt 1xNO	SE	2
1.132	=03+RA1-X1	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	1
1.133	=03+RA1-X1	WEI.1552820000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, modrá	WEI	1
1.134	=03+RA1-X1	WEI.1552680000	Průchozí svorka řadová PE, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, push-in, žluto-zelená	WEI	1
1.135	=03+RA1-X1	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.136	=03+RA1-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.137	=03+RA1-X2	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	4
1.138	=03+RA1-X2	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
1.139	=03+RA1-X2	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.140	=04+RA1-FA1	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.141	=04+RA1-FA2	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.142	=04+RA1-FA3	OEZ.LTN-6B-1	Jistič In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	OEZ	1
1.143	=04+RA1-KAQ2	FIN.38.61.3.240.0060	Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, LED, pružinové svorky, EMC	FIN	1
1.144	=04+RA1-KAQ6	FIN.38.61.3.240.0060	Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, LED, pružinové svorky, EMC	FIN	1
1.145	=04+RA1-KAQ20	FIN.38.61.3.240.0060	Vazební člen, 1P/6A, 240V AC, LED, pružinové svorky, EMC	FIN	1
1.146	=04+RA1-X_MBUS	WEI.1521850000	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, push-in, béžová	WEI	4
1.147	=04+RA1-X_MBUS	WEI.1514400000	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
1.148	=04+RA1-X_MBUS	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1

## 2. Vybavení přechodových skříněk

<b>2.1</b>	<b>=00+MX-QS1</b>				
<b>2.1.1</b>	=00+MX-QS1-X1	WEI.1552740000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová, A3C	WEI	5
<b>2.1.2</b>	=00+MX-QS1-X1	WEI.1552770000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, modrá, A3C	WEI	1
<b>2.1.3</b>	=00+MX-QS1-X1	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
<b>2.1.4</b>	=00+MX-QS1-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
<b>6.2</b>	<b>=00+MX-QS2</b>				
<b>6.2.1</b>	=00+MX-QS2-X1	WEI.1552740000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová, A3C	WEI	5
<b>6.2.2</b>	=00+MX-QS2-X1	WEI.1552770000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, modrá, A3C	WEI	1
<b>6.2.3</b>	=00+MX-QS2-X1	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
<b>6.2.4</b>	=00+MX-QS2-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
<b>6.3</b>	<b>=00+MX-QS3</b>				
<b>6.3.1</b>	=00+MX-QS3-X1	WEI.1552740000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová, A3C	WEI	5
<b>6.3.2</b>	=00+MX-QS3-X1	WEI.1552770000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, modrá, A3C	WEI	1
<b>6.3.3</b>	=00+MX-QS3-X1	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
<b>6.3.4</b>	=00+MX-QS3-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
<b>6.4</b>	<b>=R+T-MXRA1</b>				
<b>6.4.1</b>	=R+T-MXRA1-X1	WEI.2490360000	Průchozí svorka řadová, 10 mm <sup>2</sup> , 1000 V, 57 A, push-in, béžová	WEI	3
<b>6.4.2</b>	=R+T-MXRA1-X1	WEI.2490370000	Průchozí svorka řadová, 10 mm <sup>2</sup> , 1000 V, 57 A, push-in, modrá	WEI	1
<b>6.4.3</b>	=R+T-MXRA1-X1	WEI.2490440000	Průchozí svorka řadová PE, 10 mm <sup>2</sup> , 1000 V, push-in, žluto-zelená	WEI	1
<b>6.4.4</b>	=R+T-MXRA1-X1	WEI.2490380000	Bočnice pro řadovou svorku 10/16 mm <sup>2</sup>	WEI	1
<b>6.4.5</b>	=R+T-MXRA1-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1
<b>6.5</b>	<b>=04+MX-FIQ2</b>				
<b>6.5.1</b>	=04+MX-FIQ2-X1	WEI.1552790000	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	WEI	2
<b>6.5.2</b>	=04+MX-FIQ2-X1	WEI.1552600000	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm <sup>2</sup>	WEI	1
<b>6.5.3</b>	=04+MX-FIQ2-X1	WEI.1991920000	Koncová podpěra	WEI	1