

POZNÁMKA:

Napětíová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-S .

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41, zvýšena použitím proudového chrániče.

Rozvaděč je v provedení plastovém, nástěnném s dveřmi, typu BC-A-4/52-TW-A o rozměrech 250/600/125mm, krytí IP 30/20.

Rozvodnice BC-A-4/52-TW-A 1ks

Výzbroj rozvaděče:

- vypínač ZP-A40/3	1ks
- vypínací spoušť ZP-ASA/230	1ks
- proudový chránič PF7-25/4/003	1ks
- jistič PL7 – B16/1	17ks
- jistič PL7 – B6/1	1ks
- stykač Z-SCH 230/25-40	1ks
- svorky SAK 2,5	10ks

Projektant	Zpracoval	Kreslil	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Ing. KREISS	Ing. KREISS	Ing. KREISS			
Investor : Město Petřvald, nám. gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald				Formát	1A4
Místo stavby: k.ú. Petřvald u Karviné, p.č. 1815/2, 1821/1				Datum	06/17
Stavební akce: INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 – MĚSTO PETŘVALD SO 101 – OBJEKT ZÁKLADNÍ ŠKOLY Elektroinstalace				Účel	DSP
				Měřítko	
				Archivní č.	
Rozvaděč R01-2.1A – dílny technologie				č. výkresu D 1.4.d-6	č.kopie



